

F1201.2

La F1201.2 offre la possibilité d'être utilisée comme enceinte large bande, avec une extension des basses fréquences équilibrées jusqu'à 80Hz.

Elle convient également comme élément principal d'un petit système ou comme renfort dans des systèmes plus importants, faisant de la F1201.2 est un outil polyvalent pour les installateurs et les prestataires.

Un évent bass reflex évasé intégré minimise les turbulences et maximise l'accordage repensé de l'enceinte. Le dispositif HF haute résolution de 1" et le guide d'ondes conçu par Funktion-One délivrent des hautes fréquences précises jusqu'à 20 kHz. La F1201.2 bénéficie de notre approche minimaliste dans la conception de filtres passifs, délivrant une très faible distorsion et une excellente intégration des transducteurs, pour une image stable et captivante. Les variantes de connecteurs NL4 et Phoenix sont combinées dans un panneau de connexion commun, simplifiant l'achat et la gestion des stocks. Associez-la au BR118 pour un système mobile puissant et compact.



Caractéristiques :

- Enceinte compacte, puissante, et large bande
- Sensibilité élevée / haute efficacité électroacoustique
- Conception minimaliste de filtre passif pour une résolution maximale
- Combinaison de connecteurs NL4 et Phoenix en standard
- Diverses options de montage et d'accroche (étrier, support mural)
- Points d'accroche M8
- Embase de tube 35mm intégrée
- Version résistante aux intempéries IP55 disponible

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
12" + 1"	85Hz - up	100dB à 2.8V	350W	8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

