

F81.2

La F81.2 apporte la définition, l'intelligibilité vocale et la clarté générale pour lesquelles Funktion-One est reconnu dans une enceinte de petite taille, en faisant une solution hautement polyvalente et peu onéreuse pour des applications telles que l'écoute domestique, le monitoring studio, les magasins, les bars, les restaurants et les galeries.

Les ports d'évents coniques minimisent les turbulences et maximisent l'accordage repensé de l'enceinte. Le dispositif HF haute résolution de 1" et le guide d'ondes conçu par Funktion-One délivrent des hautes fréquences précises jusqu'à 20 kHz.

La F81.2 bénéficie de notre approche minimaliste dans la conception de filtres passifs, délivrant une très faible distorsion et une excellente intégration des transducteurs, pour une image stable et captivante. Les connecteurs NL4 et Phoenix sont combinées dans un panneau de connexion commun, simplifiant l'achat et la gestion des stocks. Associez-la au SB10 / SB10A ou au BR115 pour une utilisation large bande compacte.

La combinaison de 2 x F81.2 avec 1 x SB10A crée un système exceptionnel pour les petits événements, auto-alimenté et très mobile.



Caractéristiques :

- Haute sensibilité / haute efficacité électroacoustique
- Conception minimaliste de filtre passif pour une résolution maximale
- Combinaison de connecteurs NL4 et Phoenix en standard
- Diverses options de montage et d'accroche (étrier, support mural)
- Points d'accroche M6
- Version résistante aux intempéries IP55 disponible

Réponse/Fréquence $\pm 3\text{dB}$:

110Hz - 20kHz

Poids :

7.4kg (16.3lbs)

Directivité :

90° Horizontal x 60° Vertical

Connecteurs :

2x Neutrik NL4 ou bornes Phoenix

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
8" + 1"	110Hz - up	98dB à 2.8V	100W	8 Ω

*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante :

www.funktion-one.com/support

