

F121

Le F121 offre des performances exceptionnelles en matière de basses à partir d’une enceinte de taille modérée, ce qui en fait la basse de choix pour de nombreuses applications diverses. D’une puissance de sortie similaire à celle d’un F218, cette version du F221 à simple 21” peut être utilisée avec pratiquement toutes les enceintes médium-aigues de Funktion-One pour un effet optimal. La conception avancée de charge et de transducteur de ce produit à haute efficacité offre au public du monde entier des expériences stimulantes et satisfaisantes. Le F121 comprend un transducteur robuste de 21” à charge pavillonnaire conçu par Funktion- One, une bobine mobile de 6” et un aimant au néodyme. Disponible avec des roulettes, une grille de pavillon et un support de tube en option.



- Caractéristiques :
- Conception de charge avancée Andrews
 - Haute puissance à partir d’une enceinte de taille modérée
 - Nouvelle orientation du transducteur pour un refroidissement amélioré
 - Transducteur de conception Funktion-One
 - Aimant au néodyme
 - Poignées intégrées
 - Ergots intégrés pour l’empilement de plusieurs caissons
 - Grille de pavillon, roulettes et support de tube en option

Réponse/Fréquence ± 3dB :
Poids :
Directivité :
Connecteurs :

40Hz - 250Hz
72kg (159lbs)
Array dependant
2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
21"	25Hz - 85Hz	101dB à 2.8V	750W	8 Ω

*mesuré en champ libre
Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : www.funktion-one.com/support

