

## F121

Le F121 offre des performances exceptionnelles en matière de basses à partir d'une enceinte de taille modérée, ce qui en fait la basse de choix pour de nombreuses applications diverses.

D'une puissance de sortie similaire à celle d'un F218, cette version du F221 à simple 21" peut être utilisée avec pratiquement toutes les enceintes médium-aigues de Funktion-One pour un effet optimal. La conception avancée de charge et de transducteur de ce produit à haute efficacité offre au public du monde entier des expériences stimulantes et satisfaisantes.

Le F121 comprend un transducteur robuste de 21" à charge pavillonnaire conçu par Funktion-One, une bobine mobile de 6" et un aimant au néodyme. Disponible avec des roulettes, une grille de pavillon et un support de tube en option.



### Caractéristiques :

- Conception de charge avancée Andrews
- Haute puissance à partir d'une enceinte de taille modérée
- Nouvelle orientation du transducteur pour un refroidissement amélioré
- Transducteur de conception Funktion-One
- Aimant au néodyme
- Poignées intégrées
- Ergots intégrés pour l'empilement de plusieurs caissons
- Grille de pavillon, roulettes et support de tube en option

Réponse/Fréquence  $\pm$  3dB :

40Hz - 250Hz

Poids :

72kg (159lbs)

Directivité :

Array dependant

Connecteurs :

2x Neutrik NL4

Driver	Fréquences de coupure	Sensibilité 1W à 1m *	Puissance (rms)	Impédance nominale
21"	25Hz - 85Hz	101dB à 2.8V	750W	8 $\Omega$

\*mesuré en champ libre

Le détail des fréquences de filtrage est disponible à l'adresse suivante : [www.funktion-one.com/support](http://www.funktion-one.com/support)

